

OPTONICA

FM Transmitter fürs Auto

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

- BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF – Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für das Produkt.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Hinweise zum Umgang mit Fahrzeugbatterie-Adaptern.
- Für beste Audioqualität stellen Sie die Lautstärke Ihres Autoradios zunächst auf Maximum und passen dann die Lautstärke des FM-Transmitters an.
- Wenn das Signal zu starkes Rauschen erzeugt, versuchen Sie bitte eine andere FM-Frequenz.
- Das Signal des FM-Transmitters kann durch umliegende Radiosender oder ähnliche Frequenzen gestört werden. Dies ist normal.
- Um ein Entladen der Autobatterie zu verhindern, ziehen Sie das Gerät nach dem Ausschalten des Autos vom Stromnetz ab.
- Setzen Sie das Gerät weder wegen Feuchtigkeit noch Schnee aus.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da unsachgemäßer Zusammenbau zu Stromschlag oder Brand führen kann.
- Zum Schutz vor Stromschlag ziehen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz ab. Das Ausschalten der Bedienelemente allein verringert dieses Risiko nicht.

Funktionen

- 18 W QC3.0-Port für Schnellladung, Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A max.
- 36 W PD-Port für Schnellladung, Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A max.
- Aktivierung der Sprachsteuerung Ihres Telefons, z. B. Siri, Bixby oder Google Assistant.
- 7 LED-Lichtmodi: Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß. Das Design des Lichtschalters schafft eine neue Atmosphäre im Innenraum des Autos.
- Musik- oder Navigationssignale von einem Bluetooth-fähigen Smartphone über FM auf das Autoradio übertragen.
- Musik von einem USB-Speicherstick über FM auf das Autoradio übertragen.
- Bluetooth verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
- Private Anrufe beantworten oder Freisprechanrufe einfach über den Schalter tätigen.
- Integriertes Mikrofon ermöglicht Freisprechanrufe, sodass die Hände am Lenkrad bleiben können.
- Anzeige der Autobatteriespannung, wenn das Gerät 1 Sekunde lang an das Autoladegerät angeschlossen ist.

Beschreibung der Bedienelemente:

QC3.0-Ladeport

USB-Port für Musik vom USB-Stick

Schalter für Lichtmodi

Display

Vorheriger Titel Zurück

Mikrofon

PD-Ladeport (Power Delivery)

Multifunktions-knopf (MFB)

LED-Beleuchtung

Nächster Titel Weiter

Bedienung

Funktion	Bedienung
Ein-/Ausschalten	Durch Einstecken oder Herausziehen aus dem Zigarettenanzünder des Autos
Bordspannung anzeigen	Gerät einstecken – Das Display zeigt für 1 Sekunde die Batteriespannung des Autos
Frequenz erhöhen/ verringern	MFB ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Frequenz blinkt – dann drehen, um die Frequenz zu ändern
Musik abspielen/Pause	MFB einmal drücken
Audioausgabe beim Telefonieren wechseln	Während eines Anrufs: MFB gedrückt halten, um zwischen Bluetooth-Gerät und Handy-Lautsprecher zu wechseln
Anruf ablehnen	MFB lange drücken
Letzte Nummer erneut wählen	MFB zweimal drücken

Lautstärke Leiser / Lauter

Vorheriger / Nächster Titel

Durch Drehen des MFB

Durch Zurück oder Weiter-Taste

Lichtmodi wechseln

Sprachsteuerung des Telefons aktivieren

Bluetooth-Kopplung des Produkts zurücksetzen

Drücken Sie den Schalter für Lichtmodi, um zwischen Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß oder Aus zu wählen; der Modus wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wiederhergestellt.

Im Bluetooth-Modus drücken Sie lange die Weiter-Taste.

Halten Sie die Tasten Zurück und Weiter zusammen für 5 Sekunden gedrückt.

Musik ins Autostereo übertragen:

Bluetooth-Modus: Schritt (1) ~ (5)
USB-Speicherstick-Musikmodus: Schritt (1), (3), (4), (6)

(1) Stecken Sie den Transmitter in den Ladeanschluss Ihres Autos. Das Display zeigt zuerst die Bordspannung an und beginnt dann zu blinken, was bedeutet, dass es sich im Kopplungsmodus befindet.

(2). Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und verbinden Sie sich mit „T92“.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, hört die Anzeige auf zu blinken und zeigt die FM-Frequenz an.

Auto-Connect: Das Produkt verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Telefon, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird. (Bitte schalten Sie zuerst die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und schalten Sie dann das Produkt ein.)

(3). Wählen Sie als Audioausgang des Autos das UKW-Radio (FM) aus und stellen Sie es auf eine freie Frequenz zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz ein, zum Beispiel: 88,1.

(4). Stellen Sie das Gerät auf die gleiche Frequenz wie das FM-Radio im Auto ein. (Halten Sie die „MFB“-Taste gedrückt, bis die Frequenz blinkt, dann drehen Sie sie, um die Frequenz zu erhöhen/zu verringern.)

(5). Öffnen Sie den Musikplayer bzw. die Navigations-App auf Ihrem Telefon. Jetzt kann das Gerät Telefonanrufe/Musik/Navigationsansagen an das Autoradio übertragen. Hinweis: Stellen Sie zuerst die Lautstärke des Telefons und des Senders auf die maximale Stufe ein. Danach passen Sie die Lautstärke des Autos an, um die beste Klangqualität zu erreichen.

(6). Sie können auch einen USB-Speicherstick in das Gerät einstecken. Das Gerät erkennt den Stick automatisch und spielt Musikdateien im Format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE ab.

Tipps:

- Für die beste Audioqualität stellen Sie bitte die Lautstärke Ihres Telefons und des Gerätes zuerst auf die maximale Stufe ein und passen Sie anschließend die Lautstärke des Autos an ein geeignetes Niveau an.
- Das Signal jedes FM-Transmitters kann manchmal von umliegenden Radios oder ähnlichen Frequenzen gestört werden, was zu Geräuschen führen kann – das ist normal.
- Wenn die Geräusche zu stark sind, versuchen Sie bitte eine andere freie FM-Frequenz.
- Um zu verhindern, dass die Autobatterie entladen wird, ziehen Sie das Gerät bitte ab, nachdem Sie das Auto ausgeschaltet haben.

Aufladen:

Stecken Sie Ihr Ladekabel in den QC3.0/PD-Anschluss ein. Das Gerät erkennt dann automatisch Ihr Endgerät und gibt die passende maximale Spannung und den passenden maximalen Strom aus.

18W QC3.0 Ausgang:
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A max.36W PD Ausgang:
5V 3A / 9V 3A / 12V 3A max.

Hinweis: Wenn QC3.0- und PD-Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, kann die Ausgangsspannung nur 5V betragen und die maximale Leistung insgesamt beträgt 18W.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(WEEE – Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Dokumentation zeigt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und führen Sie es einer verantwortungsvollen Wiederverwertung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Privatanwender sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an das örtliche Gemeindeamt, um Informationen darüber zu erhalten, wo und wie dieses Produkt umweltgerecht recycelt werden kann.

Gewerbliche Nutzer sollten ihren Lieferanten kontaktieren und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderem gewerblichen Abfall vermisch und entsorgt werden.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1704 Sofia, Mladost 1, st. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 968 45 72.